

Какие модули Siemens подходят для подключения к CPU System 300 или SPEED7?

Одно из преимуществ SPEED7 (а также S300V) – это взаимозаменяемость с модулями S7-300 от Siemens. Большинство модулей Siemens можно использовать с CPU SPEED7 (или с S300V) от VIPA.

Возможно также смешанная установка модулей VIPA и Siemens.

Ниже приводится список модулей Siemens и(или) их аналогов в VIPA которые могут работать с CPU от VIPA:

	Siemens	Vipa
Дискретные входные модули		
DI16xDC24V	6ES7 321-1BH0*-0AA0	VIPA 321-1BH0*
DI16xDC24V, скоростные	6ES7 321-1BH10-0AA0	-
DI16xDC24V, m-lesend	6ES7 321-1BH50-0AA0	-
DI32xDC24V	6ES7 321-1BL00-0AA0	VIPA 321-1BL00
DI16xUC24/48V	6ES7 321-1CH00-0AA0	-
DI16xAC120V	6ES7 321-1EH0*-0AA0	-
DI32xAC120V	6ES7 321-1EL00-0AA0	-
DI8xAC230V	6ES7 321-1FF0*-0AA0	-
DI8xAC120/230V	6ES7 321-1FF10-0AA0	-
DI16xAC120/230V	6ES7 321-1FH00-0AA0	-
DI16xDC24V, Alarm	6ES7 321-7BH0*-0AB0	-
DI4xNamur, EX	6ES7 321-7RD00-0AB0	-
Дискретные выходные модули		
DO8xDC24V	6ES7 322-1BF0*-0AA0	-
DO16xDC24V	6ES7 322-1BH0*-0AA0	VIPA 322-1BH0*
DO16xDC24V, скоростные	6ES7 322-1BH10-0AA0	-
DO32xDC24V	6ES7 322-1BL00-0AA0	VIPA 322-1BL00
DO16xAC120V	6ES7 322-1EH0*-0AA0	-
DO32xAC120V	6ES7 322-1EL00-0AA0	-
DO8xAC230V	6ES7 322-1FF0*-0AA0	-
DO16xAC120/230V	6ES7 322-1FH00-0AA0	-
DO8xRelais	6ES7 322-1HF0*-0AA0	-
DO8xRelais	6ES7 322-1HF10-0AA0	-
DO8xRelais	6ES7 322-1HF20-0AA0	-
DO16xRelAC120/230V	6ES7 322-1HN0*-0AA0	VIPA 322-1HN00
DO8xISO	6ES7 322-5FF00-0AB0	-
DO16xUC24/48V	6ES7 322-5GH00-0AB0	-
DO8xRelais	6ES7 322-5HF00-0AB0	-
DO4x15V	6ES7 322-5RD00-0AB0	-
DO4x24V	6ES7 322-5SD00-0AB0	-
DO8xDC24V	6ES7 322-8BF00-0AB0	-
Дискретные входные/выходные модули		
DI/O8xDC24V	6ES7 323-1BH0*-0AA0	VIPA 323-1BH00
DI/O16xDC24V	6ES7 323-1BL00-0AA0	VIPA 323-1BL00
Специализированные модули		
CM35	6AT1 735-0AA0*-0AA0	-
SM338 POS.IN.	6ES7 338-4BC0*-0AB0	-
SM338 ULTRA	6ES7 338-7UH0*-0AC0	-
DM370	6ES7 370-0AA0*-0AA0	-
SM374	6ES7 374-2XH0*-0AA0	-
Аналоговые входные модули		
AI8x13 Bit	6ES7 331-1KF0*-0AB0	-
AI8x14 Bit High Speed	6ES7 331-7HF00-0AB0	-
AI2x12 Bit	6ES7 331-7KB0*-0AB0	VIPA 331-7KB0*
AI8x12 Bit	6ES7 331-7KF0*-0AB0	VIPA 331-7KF0*
AI8x16 Bit	6ES7 331-7NF00-0AB0	-
AI8x16 Bit	6ES7 331-7NF10-0AB0	-
AI8xRTD	6ES7 331-7PF00-0AB0	-
AI8xTC	6ES7 331-7PF10-0AB0	-
AI4x0/4...20mA	6ES7 331-7RD00-0AB0	-
AI8xTC/4xRTD	6ES7 331-7SF00-0AB0	-
Аналоговые выходные модули		
AO2x12 Bit	6ES7 332-5HB0*-0AB0	VIPA 332-5HB0*
AO4x0/4...20mA	6ES7 332-5RD00-0AB0	-

AO4x12 Bit	6ES7 332-5HD0*-0AB0	VIPA 332-5HD0*
AO4x16 Bit	6ES7 332-7ND0*-0AB0	-
AO8x12 Bit	6ES7 332-5HF00-0AB0	-
Аналоговые входные/выходные модули		
AI4/AO2x12 Bit	6ES7 334-0KE00-0AB0	-
AI4/AO4x14/12 Bit	6ES7 335-7HG0*-0AB0	-
AI4/AO2x8 Bit	6ES7 334-0CE0*-0AB0	-
CP - PP интерфейс		
CP340-RS232C	6ES7 340-1AH0*-0AE0	-
CP340-20mA TTY	6ES7 340-1BH00-0AE0	-
CP340-RS422/485	6ES7 340-1CH00-0AE0	-
CP341-RS232C	6ES7 341-1AH0*-0AE0	-
CP341-20mA TTY	6ES7 341-1BH0*-0AE0	-
CP341-RS422/485	6ES7 341-1CH0*-0AE0	-
CP - AS интерфейс		
CP342-2	6GK7 342-2AH0*-0XA0	-
CP343-2	6GK7 343-2AH00-0XA0	-
CP343-2P	6GK7 343-2AH10-0XA0	-
FM - счетные модули		
FM350-1 (1CH)	6ES7 350-1AH0*-0AE0	-
FM350-2 (8CH)	6ES7 350-2AH00-0AE0	-
FM - модуль позиционирования		
FM351 FIX. SPEED	6ES7 351-1AH0*-0AE0	-
FM - Nockensteuerung		
FM352 CAM	6ES7 352-1AH0*-0AE0	-
FM - модуль регулирования		
FM355 C (ohne B+B)	6ES7 355-0VH00-0AE0	-
FM355 S (ohne B+B)	6ES7 355-1VH00-0AE0	-
FM355-2C	6ES7 355-2CH00-0AE0	-
FM355-2S	6ES7 355-2SH00-0AE0	-
FM - модули систем взвешивания и дозирования		
Siwarex U-1	7MH4 601-1AA01	-
Siwarex U-2	7MH4 601-1BA01	-
Siwarex A	7MH4 421-1AA01	-
IM - модули расширения		
IM360 IM S	6ES7 360-3AA0*-0AA0	-
IM361 IM R	6ES7 361-3CA0*-0AA0	-
IM365 IM S-R	6ES7 365-0BA0*-0AA0	-
Interbus-S Master		
Interbus-S Master	-	-
Interbus-S Master	-	-